

## Manómetro digital

Manómetro digital Ø80mm con pantalla retroiluminada, multiescala, autocalibrable. Sensor de presión de alta precisión, 0.2%



### Aplicación:

- Automatización
- Maquinaria e industria eléctrica

#### PARÁMETROS ESTÁNDAR

Tipo de presión: <b>Relativa</b>	Rango de presión: <b>-1...0...600 bar</b>
Precisión: ±0.2% fondo de escala (FE)	Estabilidad: <±0.2% FE/año
Compensación térmica: 0...40°C	
Frecuencia de muestreo: 5 veces por segundo	
Medio de trabajo: Gas, líquido	
Batería: 2x AAA	
Vida batería: 18-24 meses	
Protección eléctrica: EN61326	
Roscas de conexión: 1/4" BSP (otras bajo demanda)	
<b>Límites de utilización</b>	
Sobrepresión: 150% (<250bar) / 120% (>250bar)	Presión de rotura: 2 veces FE
Temperatura de trabajo: -5...40°C	Protección IP: IP50
Temperatura de proceso: -20...60°C	Humedad máxima: 95% HR
Temperatura de almacenamiento: -5...40°C	

#### MATERIALES

Cuerpo: Acero inoxidable AISI 304  
 Caratula: Membrana plástica  
 Conexión: Acero inoxidable AISI 304

### Dimensiones en mm

